Informationen zur Hörgerätepflege und -reinigung

aus: Die HADEO Pflegefibel für Hörsysteme von der Hansaton Akustik GmbH

tabletten und -flüssigkeit. Ohrstücken mit Reinigungs-



schlauch am oberen Ende des Hörsystems Schallschlauch vom HdO-System. Beim Trennen Sie durch kräftiges Ziehen den Minischlauchsystem drehen Sie den Mini-



Nehmen Sie das Sieb aus der Reinigungs-



Reinigung mit Tabletten

gende Gebrauchsanweisung beachten. Bitte unbedingt die dem Produkt beilie-34 voll mit Wasser gefüllte Reinigungsdose Schon ist Ihre Reinigungsflüssigkeit fertig Legen Sie eine Reinigungstablette in die

Reinigung mit Flüssigkeit

mit Wasser ¾ voll auf. 0,5 cm hoch mit Reinigungskonzentrat Füllen Sie die Dose ¾ voll mit Reinigungs flüssigkeit. Oder füllen Sie die Dose (1:5, nur verdünnt anwenden) und danach

> Anmerkung: Bitte reinigen Sie die Ohrpassstücke ihres Kindes 1-2 mal pro Woche.

Die Reinigung von HdO-



mindestens 15 Minuten in die Reinigungsauf das Sieb und tauchen Sie beides schlauch (auf keinen Fall mit Hörsystem!) Legen Sie das Ohrstück mit dem Schalltlüssigkeit.



abtrocknen. das Ohrstück mit Wasser abspülen und Nehmen Sie das Sieb aus der Dose heraus –

Flüssigkeitsreste werden aus dem Schallschlauch stecken und kräftig drücken – Den HADEO Puster fest in den Schallschlauch und dem Ohrstück entfernt.

aus: Die HADEO Pflegefibel für Hörsysteme von der Hansaton Akustik GmbH

ACHTUNG! Mindestens einmal täglich über Nacht durchführen. Den Trockenbehälter samt Trockenkapsel nach jeder Anwendung bitte gut verschließen. Färbt sich die Kapsel beige, tauschen Sie die Trockenkapsel gegen eine neue orangefarbene aus.





Sie die Batterie



an sich nicht öffnen!)

Anmerkung: Bitte legen Sie die Kapsel mit der Pappe nach oben in die Dose.

Öffnen Sie das Batteriefach Ihres HdOoder Ihres IO-Hörsystems und entnehmen

Nehmen Sie eine HADEO-Trockenkapsel aus der Verpackung. (Die Trockenkapsel an sich nicht öffnen!)

Das Trocknen von Hörsystemen

mit Trockenkapseln und -behälter.

Liebe Eltern,

damit die Hörgeräte, die Cochlea Implantate (CI) oder die Roger Focus-Geräte Ihres Kindes verlässlich funktionieren, ist eine tägliche Pflege der Geräte wichtig und notwendig: Die Geräte sollten <u>täglich getrocknet</u> und die Ohrpasstücke 1-2 mal wöchentlich gereinigt werden.

Die Hörhilfen Ihres Kindes sollten die Nacht in der Trockenbox verbringen, damit sie am nächsten Tag wieder optimal funktionieren können. Dafür sollten – falls vorhanden – auch die FM-/Roger-Empfänger für die digitale akustische Übertragungsanlage (früher FM-Anlage) vom Hörgerät bzw. CI entfernt und mit in die Box gelegt werden.

Das ist vor allem bei Kindern, die viel Sport machen und/oder schnell schwitzen, sehr wichtig.

Dazu können Sie eine Trockenbox mit Trockenkapseln (siehe oben) oder eine elektrische Trockenbox nutzen.

Auf lange Sicht rechnet sich oft die Anschaffung einer elektrischen Box, da Sie hierfür nicht regelmäßig Trockenkapseln bei Ihrem Akustiker kaufen müssen. Kleine elektrische Trockenboxen kosten beim Akustiker ca. 60 €.

Für neue Hörgeräte mit Akkus gibt es größere Boxen, die über die Akku-Ladestation gestülpt werden können.

Diese kosten ca. 90 €.

Durch die regelmäßige Reinigung und Trocknung lassen sich bereits viele Probleme vermeiden: die Ohrpassstücke verstopfen weniger, die Kontakte der FM-/Roger-Empfänger korrodieren weniger, die Geräte funktioniere zuverlässiger.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!